

# Produkteblatt

## CAS-B63-9001010


- Gehäusefarbe: schwarz
- Anzahl Positionen: 6
- Betätiger Baureihe: Rafx 30 FS+
- Anschluss 1: 1x M12, 4-polig
- Anschluss 2: 1x M12, 12-polig
- Betriebsspannung Leuchtmittel: 24V
- Schaltspannung: min. 10V bis max. 35V

## Beschaltung


Anschluss 1		
Anschlusspol	Litzenfarbe	Funktion
1.1	Braun	Öffner Nothalt
1.2	Blau	Öffner Nothalt
1.3	Weiss	Öffner Nothalt
1.4	Grün	Öffner Nothalt

Anschluss 2		
Anschlusspol	Litzenfarbe	Funktion
2.1	Braun	GND Beleuchtung (0V)
2.2	Blau	V+ Licht Leuchtvorsatz rot (24V)
2.3	Weiss	V+ Licht Leuchtvorsatz gelb (24V)
2.4	Grün	V+ Licht Leuchtvorsatz grün (24V)
2.5	Pink	V+ Licht Leuchtvorsatz M. Mode (24V)
2.6	Gelb	Schliesser Maintenance Mode
2.7	Schwarz	Schliesser Maintenance Mode
2.8	Grau	V+ Licht Leuchtdrucktaster (24V)
2.9	Rot	n/a
2.10	Violett	Schliesser Hauptschalter
2.11	Grau / Pink	Schliesser Hauptschalter
2.12	Rot / Blau	V+ Licht Leuchtwahlschalter (24V)


**Position 1**  
Not-Halt



**Position 2**  
Leuchtvorsatz  
(FLEXLAB)




**Position 3**  
Leuchtvorsatz  
(FLEXLAB)




**Position 4**  
Leuchtvorsatz  
(FLEXLAB)



**Position 5**  
Leuchtdrucktaster



























**Position 6**  
Leuchtwahl-  
schalter



# Bestückung

		Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5	Position 6
<b>A</b>	<b>Betätiger</b>	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>B2</b>	<b>B2</b>	<b>B3</b>	<b>B4</b>
<b>B</b>	<b>Schaltelement</b>	<b>C6</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	<b>C2</b>
<b>C</b>	<b>Haptik</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	<b>D1</b>	n/a
<b>D</b>	<b>Beleuchtung</b>	nein	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>
<b>E</b>	<b>Blenden</b>	n/a	<b>E2</b>	<b>E3</b>	<b>E4</b>	<b>E1</b>	n/a
<b>F</b>	<b>Beschriftung / Symbol</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

CAS Komponenten Auswahl			1	2	3	4	5	6
<b>Betätiger und Schaltelemente</b>			<b>Not-Halt</b>	<b>Leuchtvorsatz FLEXLAB</b>	<b>Leuchtdrucktaster FLEXLAB</b>	<b>Leuchtwahlschalter 1x90° V</b>	<b>Schlüsselschalter 1x90° V</b>	<b>Blindstopfen</b>
<b>A</b>	<b>RAFIX 22 FS+ IP65</b> Frontring silbermetallisch	Not-Halt Position 1 RAFIX 22 FS+  Pilzkopf rot mit weissen Pfeilen Rückstellung Drehen						
			1.30.273.301/2200	1.74.508.921/2200	1.30.270.021/2200	1.30.272.202/2200	1.30.275.302/0000	5.05.800.067/0000
<b>B</b>	<b>RAFIX 30 FS+ IP65</b> Frontring Edelmetall	Bund rund Blende flach						
			1.30.273.301/2200	1.74.510.011/2X00	1.30.290.921/0000	1.30.292.202/2200	1.30.295.302/0000	5.05.200.028/0000
<b>C</b>	<b>RAFIX FS</b> mit Lichtleiter	Universal Silber						
			1 Ö	1 S	1 S + 1 Ö	2 Ö	2 S	2 Ö Not-Halt
<b>D</b>	<b>MICON 5</b> Haptikelement	SMT Standard tastend 5.5N taktil						
			1 S					
<b>E</b>	<b>FLEXLAB</b>	Blendenfarbe transluzent						
			5.49.263.062/2200	5.49.263.062/2300	5.49.263.062/2400	5.49.263.062/2500	5.49.263.062/2600	